



Kabelguide

Kök, Sovrum, Vardagsrum	Badrum, Toalett	Utomhus, Altan, belysn.	Jord-kabel	Skarvsladdar Ute
Torra utrymmen inomhus fast förläggning	Våta utrymmen inomhus fast förläggning	Fuktiga utrymmen utomhus fast förläggning	Belysn.stolpar, friggebod. fast förläggning i mark	Fuktiga utrymmen inom/utomhus, flyttbara föremål
(H07V-R) Klammer FK 1,5 - FK 2,5 - (N05VA5-U) EKRR 2x1,5 (ej jord) 7-10 EKRR 3G1,5 8-12 EKRR 4G1,5 8-12 (A05VV-U) EKK 2x1,5(ej jord) 7-10 EKK 3G1,5 8-12 EKK 4G1,5 10-14 EKK 5G1,5 10-14 EKK 5G2,5 10-14 (N07VA5EV-U) EKLK 3G1,5 10-14 EKLK 4G1,5 10-14 EKLK 5G1,5 10-14 EKLK 5G2,5 10-14 OBS! FK får endast dras i VP-rör, EKRR får ej läggas dolt	(H07V-R) Klammer FK 1,5 - FK 2,5 - (A05VV-U) EKK 2x1,5(ej jord) 7-10 EKK 3G1,5 8-12 EKK 4G1,5 10-14 EKK 5G1,5 10-14 EKK 5G2,5 10-14 (N07VA5EV-U) EKLK 3G1,5 10-14 EKLK 4G1,5 10-14 EKLK 5G1,5 10-14 EKLK 5G2,5 10-14 OBS! FK får endast dras i VP-rör, EKRR får ej användas. För uttag i badrum gäller särskilda regler.	(A05VV-U) Klammer EKK 2x1,5(ej jord) 7-10 EKK 3G1,5 8-12 EKK 4G1,5 10-14 EKK 5G1,5 10-14 EKK 5G2,5 10-14 (N07VA5EV-U) EKLK 3G1,5 10-14 EKLK 4G1,5 10-14 EKLK 5G1,5 10-14 EKLK 5G2,5 10-14 OBS! EKRR får ej användas. EKK skall skyddas mot direkt solljus.	(N1VCV-U) svart Klammer EKKJ 3X2,5+2,5 10-14 EKKJ 3X6+6 14-20 EKKJ 3X10+1 - (N07VA5EV-U) vit EKLK 3G1,5 10-14 EKLK 4G1,5 10-14 EKLK 5G1,5 10-14 EKLK 5G2,5 10-14 OBS! FK,EKK,EKRR får ej användas. EKLK skall läggas i kabelrör. Minsta förläggning djup 65 cm. Vid förläggning skall dessutom gult varningsband för starkströmskabel läggas.	(A05BBF) REV 3G1,0 (A07BBF) REVE 3G1,5 REVE 5G1,5 REVE 5G2,5 REVE 5G6 REVE 5G16 (H05RN-F) RDO 2x1,0 RDO 3G1,5 RDO 4G1,5 (H07RN-F) RDOE 3G1,5 RDOE 3G2,5 RDOE 4G2,5 RDOE 5G2,5 REV/REVE=väderbeständig RDO/RDOE=oljebeständig REVE/RDOE=extra förstärkt OBS! Till skarvsladd Över 2 m. krävs min. 1,5 kv

Skarvsladdar Inne	Lampsladdar	Strykjärn, Våffeljärn	Bil/Båt-kabel	Antenn-kabel
Torra utrymmen inomhus flyttbara föremål	Torra utrymmen inomhus, flyttbara föremål	Värmeapparatledning med isolering av glansgarn	Lågvolts-el, högtalare, trädgårdsbelysning	Godkänd för kabel-TV Digital-TV
(H05VV-F) Klammer RKK 2x1,5 (ej jord) 7-10 RKK 3G1,0 7-10 RKK 3G1,5 7-10 OBS! Till skarvsladd Över 2 m. krävs min. 1,5 kv	(H03VVH2-F) Klammer SKX 2x0,75 3x5 vit, svart, grå, mörkbrun, guldbrons, ljusbrun/parkett koppar/transparent förtent/transparent (H03VV-H) SKK 2x0,75 vit 5-7 SKK 3x0,75 vit, 5-7 svart, brun, guldbrons SKX oval kabel SKK rund kabel OBS! Ovanstående kablar får ej läggas som fast förläggning, eller användas till skarvsladdar.	(H03RT-F) RVG 3G1,5 (05V4V4-F) X-PVC 3G0,75 Telefon (N00VV-U) Klammer EKKX 4x0,5 3-5	RKUB 1,5 enkelledare RKUB 2,5 enkelledare RKUB 4,0 enkelledare RKUB 2x0,75 RKUB 2x1,5 RKUB 2x2,5 OBS! Endast lågvolt.	>75 OHM Ringledning EKV 2x0,7 Spik alt. 3x5 OBS! Endast lågvolt.
			Släpvagns-kabel	So svets-kabel
			Rund PVC-kabel RKKB 7G1,5	Olje och väderbeständig gummikabel (NOON-H) 25, 35, 50 kv.